



SFORZATO DST-Lynx

ユーザーマニュアル


Ver. 112123

目次

1. 接続方法
2. PC へのソフトウェアのインストール
3. タブレットへのソフトウェアのインストール
4. 操作方法
5. フロント・スイッチについて
6. ソフトアップデートの方法について
7. ユーザー登録について
8. 更新履歴

1. 接続方法

DST-Lynx 背面



1) DST-Lynx の接続

- ① DST-Lynx は音質重視のため内部でかなり電流を流しているため発熱が多いです。設置のときは**放熱には十分ご注意ください**。動作中本体を触ってお風呂の温度位は問題ありませんが、素手でじっと触り続けられないほどになるようだと故障や誤動作を起こします。
- ② まず、DST-Lynx 電源部の電源ケーブルが抜かれていることを確認してください。また、電源部の電源スイッチがオフになっていることを確認してください。電源スイッチは本体底面、正面中央にあります。
- ③ DST-Lynx と DAC を接続します。
- ④ DAC との接続には USB ケーブルで接続してください。上図 USB A 端子と DAC の USB 入力端子を USB ケーブルで接続します。
- ⑤ 当社 DSC との接続には USB 接続も可能ですが、ZERO LINK 接続をお勧めいたします。ZERO LINK で接続するには、付属の DVI ケーブルを用います。
 - ① まず DSC の電源が入っていないことを確認してください。
 - ② DVI ケーブルを DST-Lynx に接続し、反対側を DSC の ZERO LINK 端子に接続します。このとき **DVI ケーブルのピンに直接手をふれないよう** 注意してください。ピンが腐食する原因になるだけでなく、静電気により故障の原因となり、最悪装置が壊れます。
 - ③ ケーブルのねじを回し、しっかり固定して下さい。抜けかけは誤動作や故障の原因となります。
 - ④ 付属以外の DVI ケーブルでの接続は動作保証外です。光に変換するアダプターやケーブルも市販されていますが動作しないだけでなく最悪重大な故障につながります。決してお使いにならないでください。

- ⑥ DST-Lynx 本体背面の LAN 接続端子(SFP 端子)に SFP トランシーバーモジュールを挿入し、ご家庭の LAN ネットワークに DST-Lynx を接続してください。お使いのモジュールに合わせて接続してください。モジュールにはロックの機構がかならずあります。抜くときにはかならずロックを解除してからゆっくり引き抜いてください。無理に引っ張ると壊れます。詳しくはモジュールのマニュアルをご参照ください。NAS に DELA、fidata をお使いの場合は NAS と直接接続可能です。詳しくは NAS のマニュアルをご参照ください。
- ⑦ DST-Lynx の電源部に電源コードを接続し、コンセントに接続してください。
- ⑧ 電源スイッチを ON する時は、アンプの電源を OFF にするかセレクトを切り替えて **DST-Lynx のスイッチノイズでスピーカがダメージをうけないよう、十分ご注意ください。**
- ⑨ DST-Lynx の電源を入れてください。
- ⑩ DST-Lynx は電源部に容量の大きなコンデンサーをつかっているため、電源スイッチを切ってもすぐに内部でオフになりません。スイッチを切って再度スイッチを入れるときは 5 秒ほどまってから入れてください。オフして即オンすると、うまく立ち上がってこない場合があります。
- ⑪ 電源を落とすときはアンプの電源を OFF にするかセレクトを切り替えて **DST-Lynx のスイッチノイズでスピーカがダメージをうけないよう、十分ご注意ください。ZERO LINK 接続、USB 接続どちらの場合も電源は DAC を先に落としてください。**

2. ソフトウェアのインストール

DST-Lynx をお使いになるために、パソコン(以降 PC と表記します)にいくつかのソフトウェアがあると便利です。

- 1) NAS のユーティリティソフト
- 2) リッピングソフト
- 3) その他

1) NAS のユーティリティソフト

SFORZATO は NAS に Buffalo 社製 LS422、DELA、または I-O データ機器の fidata を推奨します。他社の NAS では動作に問題がでる場合があります、動作保証対象外です。

それぞれ、専用のユーティリティソフトが各社のサイトからダウンロードできます。

Buffalo: NasNavigator2

fidata: LAN ディスクコネクト (windows) Magical Finder (Mac, iOS, Android)

これを PC にインストールしてください。インストール手順、使用方法はそれぞれ NAS のマニュアルをご覧ください。

2) リッピングソフト

DST-Lynx で CD を再生するためには、あらかじめ CD のデータを PC で読み出し NAS に保存する必要があります。CD のデータを PC で読みだすことをリッピングといい、このためのソフトがリッピングソフトです。SFORZATO 推奨のリッピングソフトには以下の 2 つがあります。

Exact Audio Copy (無料)

dBpoweramp (有料)

ソフトのインストール方法、使い方はソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

3) その他のソフト

PC でリッピングした CD のデータのアルバム名、作曲者名などを編集したい場合には、以下のソフトをインストールすると便利です。(こちらのソフトはなくても DST-Lynx をお使い頂けます)

MediaMonkey (無料)

<http://www.mediamonkey.com/download/>

インストール方法、使用方法は別途ソフトウェアのマニュアルを御参照ください。

MediaMonkey は DSD には対応していません。DSD データ (.dsf) のアルバム名、作曲者名などを編集したい場合には、Tag & Rename (有料、お試し期間あり)

<http://www.softpointer.com/tr.htm>

が使えます。また、dBpoweramp でも可能です。

3. iPhone / iPod/android 端末へのソフトウェアのインストール

iPhone またはタブレット端末を使って、DST-Lynx をリモートコントロールすることができます。そのためには、リモコン用のソフトを iPhone / タブレット端末にインストールする必要があります。

SFORZATO は Taktina を推奨いたします。Taktina を使うことで NAS の中の音楽再生はもちろん、TIDAL, Qobuz, Amazon のストリーミングサービスに対応します。(ストリーミングサービスの利用にはサービス提供会社と別途契約が必要です。Qobuz は年内国内サービス開始とアナウンスしています。TIDAL は現在国内サービスの案内がありません。)

その他、OpenHome 規格、DLNA 規格のコントロールソフトであれば、いろいろなソフトで操作可能です。

4. 操作方法

1) Taktina アプリを使う場合

1. Setting の Device Select で DST-Lynx MediaStreamer を選びます。
2. Device Select に DST-Lynx が見えないときは LAN 接続が正しいか、電源が入っているか、DAC との接続が正しいか、DAC の入力セレクトは DST-Lynx と接続した入力を選択しているか、DAC の電源が入っているかをご確認ください。DAC と正しく接続され音が出る状態になっていないと Device Select で選択できません。
3. 右上矢印で最初の画面にもどります。
4. Server から再生したい曲が入っている NAS を選びます。
5. NAS の中から聞きたい曲を選びます。画面右側が NAS の中の曲、左側がプレイリスト（演奏する曲順）です。曲のジャケット写真をタップするとプレイリストに追加されます。再生するにはプレイリストの中のタイトルをタップするか、三角ボタンをタップしてください。長押しすることで即再生、プレイリストの最後に追加、今再生中の曲の次に追加が選べます。アルバムを長押しすればアルバム全曲に対して操作できます。
6. ストリーミングサービスと契約していればストリーミングサービスを利用することも可能です。操作はサーバーに対するものと同様です。
7. Taktina アプリの使い方の詳細はインターフェイス株式会社のページにある Taktina のマニュアルをご参照ください。

https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/taktina

2) Diretta (LAN DAC モード)で使う場合

Windows PC とつないで LAN 経由で PC の音楽再生アプリを使って再生できます。

- ① SFORZATO 社の web page の download ページから Diretta 用ドライバーソフトをダウンロードし、インストールしてください。Mac 用のドライバは用意がありません。Win 専用です。
- ② PC の音楽再生ソフトで出力先を SFORZATO Diretta に設定してください。再生すると DST-Lynx から再生されます。
- ③ Soundgenic や fidata と diretta で接続することも可能です。ただし Taktina ではコントロールできません。fidata アプリを使って操作してください。Soundgenic/fidata の diretta を enable してください。（詳しくは fidata/soundgenic のマニュアルをご参照ください）
- ④ fidata アプリのレンダラーには DST-Lynx と fidata/soundgenic 名[DST-Lynx]の2つが見えますので、fidata/soundgenic 名[DST-Lynx]を選択して再生してください。これで diretta 再生になります。fidata/soundgenic がプレイリスト管理やや flac

の解凍を担うレンダラーとして動作し、Lynx は LAN DAC として動作します。
DST-Lynx を選んで再生すると Lynx がレンダラーとして動作し UPnP 接続になります。

3) USB を使う場合 (DAC との接続は ZERO LINK 限定です)

USB を使って操作できます。PC と接続して、You Tube、その他ストリーミングサービスなど、ネットワークプレーヤーの機能では聞くことのできない音源を再生できます。

(ア) SFORZATO 社の web page の download のページから PC 用のドライバをダウンロードしてください。Mac の場合はドライバーは不要です。

(イ) ドライバーを PC にインストールしてください。

(ウ) PC と DST-Lynx の USB B 端子を USB ケーブルで接続してください。

(エ) フロントボタン操作 (後述) によって、入出力の組み合わせを USB 入力 ZERO LINK 出力に切り替えてください。

(オ) PC の音楽再生ソフトで出力先を SFORZATO USB AUDIO を選択してください。
音楽再生することで DST-Lynx と ZERO LINK 接続した DAC から音がでるようになります。

5. フロント・スイッチについて

DST-Lynx 本体のフロントには、Select と Display の 2 つのボタンがあります。

それぞれの機能は以下のとおりです。

Select ボタン

入出力を LAN 入力 USB 出力、LAN 入力 ZERO LINK 出力、USB 入力 ZERO LINK 出力から選択できます。ボタンを押すごとに切り替わります。

ボタンを長押しすると、メニューモードになり、ファームウェアのアップデートなどを行うことができます。

メニューモードでは以下の表示になります。

Config File :

DST-Lynx の Kazoo 等のコントロールアプリからみたときの名前を変更できます。Select ボタンで Update 表示になります。

Update :

CPU モジュールのソフトウェアをアップデートします。方法は次の章をご覧ください。

Select ボタンで Factory Reset 表示になります。

Factory Reset :

Phase ボタンをおすことで工場出荷時の状態に戻します。Select ボタンで **Vesrion** 表示になります。

Version :

Phase ボタンを押すとソフトウェアのバージョンが表示されます。Select ボタンで **Maintenance Log** 表示になります。

Maintenance Log :

エラー状態などを記録します。お客様が普段使う機能ではありません。Select ボタンで **Exit** 表示になります。

Exit :

Phase ボタンでメニューモードから抜けます。Select ボタンで最初に戻ります。

Display ボタン

ボタンを長押しすると、表示をオフにすることができます。何かボタン操作をすると表示が再びオンになります。

6. ソフトアップデートの方法について

DST-Lynx には 3 個のマイコンが内蔵されており、それぞれ別々にアップデートが必要です。不具合修正、機能追加などアップデートの内容によりアップデートしていただくマイコンがすべての場合もどれか 1 つの場合もあります。アップデートリリース時に指定する手順によりアップデートをお願いいたします。

CPU モジュールのソフトウェアアップデート方法

- 1) **FAT32** フォーマットの **USB** メモリをご用意ください。exFAT には対応していません。
- 2) 弊社 **web page** のダウンロードのページから最新の **CPU** モジュール用ソフトウェア（**.swu** のファイルです）をダウンロードし、**USB** メモリの一番上の階層にコピーします。
- 3) リアパネルのメンテナンス用縦型 **USBA** 端子に **USB** メモリを刺して本体の電源を立ち上げてください。
- 4) **Select** ボタン長押しでメニューにはいり、**Update** まで進めます。
- 5) **Display** ボタンを押すと **Idle** と表示が出てすぐに **ready** と表示が変わります。ここで **Display** ボタンをもう 1 度押しとソフトアップデートが開始されます。**Updating** のあと **reboot** と表示がかわったら電源を入れ直してください。

6) これでアップデートが完了です。

idle 表示から ready 表示にかわらない場合は、Select ボタンで入出力の組み合わせを LAN 入力 USB 出力にして一度電源を落とし、横型 USB 端子 (USB DAC をつなぐ端子) に USB メモリを刺して電源を立ち上げ、同様にメニュー操作を行ってください。(Select で入出力の選択で出力が USB になっていないと USB メモリを認識しません)

USB メモリによってはうまく認識できないものもあります。その場合は違う USB メモリでお試してください。

DSP のソフトウェアアップデート方法 (windows PC が必要です)

- 1) 弊社 web page のダウンロードページから最新の DSP アップデートソフトをダウンロードしてください。zip 圧縮してあるので、これを PC で解凍します。
- 2) DST-Lynx と PC を USB ケーブルで接続してください。
- 3) DST-Lynx の電源を立ち上げ、select ボタンで入出力を USB -> ZERO LINK にしてください。ZERO LINK でつながる機器の電源も立ち上げ入力を ZERO LINK 入力にしてください。
- 4) ZERO LINK でつながる DAC をお持ちでない場合は、DST-Lynx のボタン操作で version 表示状態にしてください。
- 5) アップデートソフトを PC で起動します。
- 6) ソフトの画面で HID 検索ボタンをクリックしてください。接続が確認できます。接続異常と出た場合、USB 接続が正しいか、DST-Lynx の入力が USB になっているか、ZERO LINK 機器が正しくつながっているか、もしくは version 表示状態になっているかを確認してください。
- 7) 書き込みボタンをクリックします。終了までお待ちください。
- 8) これで DSP がアップデートされます。電源を落として立ち上げなおしてください。

サブマイコンのソフトウェアアップデート方法 (windows PC が必要です)

サブマイコンの書き換え中は絶対に電源を落とさないでください。万が一途中で電源が落ちると修理が必要になります。

- 1) 弊社 web page のダウンロードページから最新の DSP アップデートソフトをダウンロードしてください。zip 圧縮してあるので、これを PC で解凍します。
- 2) DST-Lynx と PC を USB ケーブルで接続してください。
- 3) DST-Lynx の電源を立ち上げ、select ボタンで入出力を USB -> ZERO LINK にしてください。ZERO LINK でつながる機器の電源も立ち上げ入力を ZERO LINK 入力にしてください。
- 4) ZERO LINK でつながる DAC をお持ちでない場合は、DST-Lynx のボタン操作で version 表示状態にしてください。

- 5) アップデートソフトを PC で起動します。
- 6) ソフトの画面で **HID** 検索ボタンをクリックしてください。アップデート中に電源を落とさないようにとの注意が出ます。OK すると接続が確認できます。接続異常と出た場合、USB 接続が正しいか、DST-Lynx の入力が USB になっているか、ZERO LINK 機器が正しくつながっているか、もしくは **version** 表示状態になっているかを確認してください。
- 7) 書き込みボタンをクリックします。終了までお待ちください。
- 8) これでサブマイコンがアップデートされます。電源を落として立ち上げなおしてください。

ユーザー登録頂いたお客様には、新バージョンのリリース時にメールでお知らせいたします。

7. ユーザー登録について

お客様には、ソフトアップデート情報などをお知らせするため、ユーザー登録をお願いしています。

登録は：info@sfz.co.jp へてに
タイトルを 「DST-Lynx ユーザー登録」として

DST-Lynx のシリアル番号（本体リアパネルのラベルに記載があります）

お名前：

メールアドレス：

郵便番号、ご住所：

ご年齢：

性別：

ご購入になった日付（製品が届いた日付）：

お買い上げ店名：

ご使用の DAC:

ご使用の NAS:

ご使用の外部クロック：

ご使用のストリーミングサービス：

ハイレゾデータは何曲くらいお持ちですか？

以上の情報をお送りください。

保証期間内に上記の情報をお送りいただきユーザー登録いただいたお客様には、マーケティング情報をご提供いただいたお礼として保証期間延長コードをお送りいたします。保証書にこのコードをご記載いただきますと、通常1年間の保証期間が2年間に延長されます。購入日と弊社出荷日が大幅に異なる場合は保証延長コードをお送りできない場合があります。

マニュアルはソフトウェアの本体アップデートに合わせて、順次更新されます。
弊社 Web site のマニュアルダウンロードのページをチェックして、適宜お使いください。

7) 更新履歴

9/20/23	初版
11/1/23	ユーザー登録、Taktina 取説のリンクを追記
11/19/23	誤字訂正
11/21/23	USB メモリ追記